

A 3003



Diese neue 3-Kanal-PA-Leistungs-Endstufe ist universell einsetzbar. Die A 3003 ist z.B. zum getrennten Ansteuern von drei Fullrange-Lautsprechern in verschiedenen Räumlichkeiten verwendbar, womit der Lautstärkepegel in jedem Raum optimal angepasst werden kann. Es ist aber auch eine Ansteuerung von einzelnen Lautsprecherboxen (Bass, Midrange, Treble) mit eigenen Frequenzweichen möglich. Für die Ansteuerung von Einzelsystemen ohne eigene Frequenzweichen steht die 3-Kanal-Endstufe AX 303 zur Verfügung, die zur optimalen Anpassung an die einzelnen Lautsprechersysteme über drei regelbare elektronischen Frequenzweichen (Crossover) verfügt.

Betriebsspannungen:	220 V~ 50 Hz
Ausgangsleistung:	Kanal 1 250 Watt RMS an 4 Ohm, 175 W an 8 Ohm Kanal 2: 100 Watt RMS an 4 Ohm, 65 Watt an 8 Ohm Kanal 3: 100 Watt RMS an 4 Ohm, 65 Watt an 8 Ohm
Klirrfaktor:	0,2% bei 1000 Hz und Aussteuerung mit Nennleistung
Frequenzumfang:	20 Hz 20 kHz
Eingänge:	3 x INPUT, je 2 x XLR parallel Symetrische erdfreie Signaleinspeisung mit Eingangsübertrager
Sörabstand:	> 90 dB !!
Regelung:	je Eingang 1 Volume-Regler
Eingangsempfindlichkeit:	3 x 775 mV bis max. 5 V
Lautsprecheranschlüsse:	1 x je Kanal
Aussteuerungsanzeige:	12 LED-Kette für jeden Kanal
Gehäuseausführung:	19" – 3 HE
Erscheinungsjahr:	1978