



**MV 25**

### **Universell einsetzbarer Kassetten-Mischverstärker**

Der **MV 25** ist das Nachfolgemodell vom bewährten MV 20 T.

Der Verstärker kann an normale niederohmige Lautsprecher angeschlossen werden aber bei Bedarf auch noch an vorhandene ELA-Lautsprechernetze z.B. in Verkaufseinrichtungen, öffentlichen Gebäuden betrieben werden..

Mit dem MV 25 können Signale von drei verschiedenen Tonträgergeräten übertragen werden wovon jeweils eine Quelle über einen Drehschalter zugeschaltet wird und in der Lautstärke regelbar ist. Unabhängig davon kann auch noch ein Mikrofon für Durchsagen angeschlossen werden dessen Lautstärke ebenfalls regelbar ist. Das Summensignal ist in großem Umfang getrennt einstellbar für Bass und Höhen. Der MV 25 kann natürlich auch als Instrumentalverstärker für kleine Gigs verwendet werden.

#### **Technische Daten**

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	65 VA bei Volllaststeuerung
Ausgangsleistung:	Sinus: 25 Watt Musik: 40 Watt
Klirrfaktor:	< 1% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	40 Hz ..... 20 kHz $\pm$ 1 dB
Klangkorrektur (Summensignal):	Treble: + 14 dB bis - 22 dB bei 15 kHz Bass : + 16 dB bis - 20 dB bei 40 Hz
Eingänge:	1 x Mikrofon oder Gitarrentonabnehmer und 3 x Tonträger über Drehschalter wählbar PHONO, TAPE, RADIO
Eingangsempfindlichkeit:	Mikrofon niederohmig: ca. 2 mV oder Tonabnehmer hochohmig ca. 20 mV Tonträger: je 100 mV
Ausgänge:	1 x 4 – 16 $\Omega$ 1 x 100 V
Sicherungen:	Netz: 110 - 130 V = 1,6 A T Netz: 220 - 240 V = 0,8 A T
Gehäuseausführung:	Stahlblechgehäuse mit Alu-Bedienungsfrontplatte