



Orgaphon 18 MH



Vollröhren- Koffermischverstärker

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Leistungsaufnahme: | Bereitschaft: 25 Watt Leerlauf: 40 Watt Vollaussteuerung: 55 Watt |
| Ausgangsleistung: | 15 Watt Dauer / 18 Watt Musik-Leistung |
| Übertragungsbereich: | 40 Hz 18 kHz |
| Technischer Aufbau: | 2 Vorverstärker, 1 Summenverstärker, 1 Hallverstärker, Gegentakt-B-Endstufe |
| Röhrenbestückung: | 2 x ECC 808, 3 x ECL 86 |
| Dioden: | 5 x BY 250 |
| Eingänge: | E 1 und E 2, getrennt regelbar für Instrument oder hochohmige Mikrofone |
| Klangkorrektur: | Bass und Discant für E 1 und E 2 getrennt E 3 _ Tonbandgerät für Wiedergabe und Aufnahme |
| Nachhall: | Federhall, getrennt regelbar für jeden Eingang und zum Summensignal regelbar |
| Lautsprecher: | Breitbandsystem 10", Typ PM 245 / 15 Ω |
| Erscheinungsjahr: | um 1965 |

Vom Orgaphon 18 MH gibt auch noch das Modell **18 M**, welches jedoch keine Nachhalleinheit hat.