



Orgaphon 20 MH



Vollröhren- Koffermischverstärker

geringfügig überarbeitetes Gerätemodell vom 18 MH

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	Bereitschaft: 25 Watt Leerlauf: 40 Watt Vollaussteuerung: 60 Watt
Ausgangsleistung:	15 Watt Dauer / 20 Watt Musik-Leistung
Übertragungsbereich:	40 Hz 18 kHz
Technischer Aufbau:	2 Vorverstärker, 1 Summenverstärker, 1 Hallverstärker, Gegentakt-B-Endstufe
Röhrenbestückung:	2 x ECC 808, 3 x ECL 86
Dioden:	2 x BY 250, 1 x OA 150
Eingänge:	E 1 und E 2, getrennt regelbar für Instrument oder hochohmige Mikrofone
Klangkorrektur:	Bass und Discant für E 1 und E 2 getrennt E 3 _ Tonbandgerät für Wiedergabe und Aufnahme
Nachhall:	Federhall, getrennt regelbar für jeden Eingang und zum Summensignal regelbar
Lautsprecher:	Breitbandsystem 10", Typ PM 245 / 30 - 10Ω
Erscheinungsjahr:	um 1965

Vom Orgaphon 20 MH gibt auch noch das Modell **20 M**, welches jedoch keine Nachhallereinheit hat.