

Echolette

SILBER-SERIE

A 150



Der **A 150** ist eine Modellvariante aus der neuen 150er-SILBER-Serie von Echolette und ist eine reine Linear-Endstufe die zur Leistungsaufstockung von einem schon vorhandenen Echolette-Mischverstärker vorgesehen ist. Dazu verfügt der **A 150** über einen 0 dB-Steuer Eingang und Ausgang. Damit können weitere **A 150**-Endstufen angeschlossen werden. Zur Anpassung der Ausgangsleistung ist frontseitig ein Pegelregler vorhanden. Der **A 150** kann aber auch mit anderen Fremdfabrikaten mit Steuerausgang kombiniert werden.

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 150 V, 220, 240, 250 V~ 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	260 VA
Röhrenbestückung:	1 x ECC 81, 2 x EL 34
Dioden und Gleichrichter:	9 x BY 127, 1 x B 60 C 600
Transistoren:	4 x BC 237 B
Technische Anordnung:	1 Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 80 Watt Musik: 110 Watt
Klirrfaktor:	< 2% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	40 Hz 15 kHz \pm 1 dB
Eingang / Ausgang:	2 x parallel (DIN + Klinke)
Eingangsempfindlichkeit:	750 mV
Ausgänge:	Lautsprecher: 5 Ohm oder 20 Ohm, umschaltbar
Sicherungen:	Netz: 110 - 150 V = 3,15 A T Netz: 220 - 250 V = 1,6 A T Anode : 2 x 500 mA T, NV : 1 x 315 mA T, 1 x 6,3 A Heizung
Gehäuseausführung:	Kassettenbauweise im kunstlederbezogenem Holzgehäuse mit silberfarbener Frontblende, 2 Tragegriffe
Lämpchen (Netzkontrollanzeige):	1 x 7 V / 0,3 A