



BASSKING I



Der BASSKING I ist ein Vollröhren-Mischverstärker der neuen Generation und ist der vollkommen überarbeitete Nachfolger des tausendfach bewährten Vorgängers BASSKING im Stahlblechgehäuse.

Dieser Verstärker ist in einem neuen anthrazitgrauen zweiteiligen System-Kunststoffgehäuse untergebracht. Die Optik wurde durch eine sehr dekorative Flutlichtbedienungsplatte aus glasklarem Acryl sowie verchromten Bedienungsknöpfen aufgewertet.

Der BASSKING I verfügt über zwei bzw. drei mischbare Eingänge mit unterschiedlichen Eingangsempfindlichkeiten und ist eine etwas ‚abgespeckte‘ Version des baugleichen Mischverstärkers EMINENT I, der jedoch mit vier gleichen mischbaren Eingangsverstärkerstufen ausgestattet ist.

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 190 VA Stand-by: 100 Watt
Röhrenbestückung:	3 x (4 x) ECC 808, 2 x ECC 83, 1 x ECC 81, 2 x EL 34
Halbleiter:	4 x BY 250, 1 x B 40 C 200, 2 x ECO 5347, 1 x OA 161, 3 x BZY 87, 1 x E 75 C 40
Technische Anordnung:	2 (3) Vorverstärker, Klangregler u. Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 40 Watt Musik: 55 Watt
Klirrfaktor:	< 1,5% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	30 Hz 15 kHz \pm 1 dB
Klangkorrektur:	
Eingang 1 ... 2 (3):	Treble: + 10 dB bis - 12 dB bei 16 kHz Bass: + 10 dB bis - 13 dB bei 30 Hz Treble: + 10 dB bis - 15 dB bei 16 kHz Bass: + 10 dB bis - 13 dB bei 30 Hz
Summe:	
Eingänge:	2 bzw. 3
Eingangsempfindlichkeit:	ca. 2 mV an 150 - 500 Ohm für Mikrofon ca. 10 mV an 400 kOhm für Gitarre / Bass
Eingang INPUT (Rückseite):	ca. 100 mV an 400 kOhm für Orgel
Ein/Ausgang Echo/Hall (Rückseite):	Aufnahme: 30 mV Wiedergabe: 1 V
Ausgänge:	Lautsprecher: 2 x 8 Ohm, 1 x 16 Ohm
Sicherungen:	Netz: 110 - 130 V = 1,6 A T Netz: 220 - 240 V = 0,8 A T Anode: 500 mA T
Gehäuseausführung:	modernes anthrazitgraues zweiteiliges Plastegehäuse mit Flutlichtbedienungsplatte und Tragegriff
Flutlichtlämpchen:	2 x 7 V / 0,3 A - E 10
Abmessungen:	386 x 139 x 268 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 11,9 kg
Zubehör:	1 Netzanschlusskabel und Ersatzsicherungen
Herstellungszeitraum:	1966-1967