



Orgaphon 25 MH



Handlicher Vollröhren-Combo in Vollausstattung mit Vibrato und Nachhall

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	Bereitschaft: 30 Watt Leerlauf: 60 Watt Voll-Last: 90 Watt
Ausgangsleistung:	20 Watt Dauer / 25 Watt Musik-Leistung
Klirrfaktor:	< 1% bezogen auf 1 kHz
Übertragungsbereich:	40 Hz 18 kHz
Technischer Aufbau:	4 Vorverstärker, 1 Summenverstärker, 1 Hallverstärker, Gegentakt-B-Endstufe
Röhrenbestückung:	3 x ECC 808, 2 x ECC 83, 1 x ECL 86, 1 x EF 86, 2 x PL 84
Dioden:	5 x BY 250
Eingänge:	7, davon 4 x getrennt für Lautstärke regelbar 2 x Input für den direkten Anschluss an die Endstufe 1 x Tonbandgerät für record und Play
Klangkorrektur:	Eingang 1 ... 4 getrennte für Bass und Discant
Vibrato:	regelbar in Amplitude und Frequenz für E1 oder E 2
Nachhall:	Federhall, getrennt regelbar für jeden Eingang und zum Summensignal regelbar
Lautsprecher:	1 x Breitbandsystem 12"
Abmessungen:	700 x 500 x 250 mm (B x H x T)
Gewicht:	24 kg
Erscheinungsjahr:	um 1965